

Konferenzschaltung

Dreier-Telefonkonferenz für jedermann!



Verbindung Herstellen

1. Verbindung 1 herstellen (Zielnummer 1 wählen)
2. oder drücken, Gesprächspartner 1 wird auf «Halten» gelegt
3. Verbindung 2 herstellen (Zielnummer 2 wählen)
4. oder drücken, Summton abwarten, Taste drücken *

* evtl. ist anstelle von F3 eine andere Prozedur (siehe Tabelle unten) nötig

Makeln (während Gespräch)

1. oder drücken, Summton abwarten
2. drücken (erste Verbindung wird parkiert, zweite ist aktiv)
3. oder drücken und drücken, um hin- und herzuschalten

Beenden

Hörer auflegen (beide Verbindungen werden beendet)

Falls diese Anleitung mit Ihrer Telefonzentrale nicht funktionieren sollte: Besprechen Sie mit Ihrem Administrator die Vorgehensweise für eine Dreier-Telefonkonferenz an einem analogen Telefon-Anschluss.

F-Taste kann alternativ mit «Flash» oder R bezeichnet sein.

Dreierkonferenz-Schaltungen mit einer Telefonanlage

Mein Konferenztelefon ist an eine Telefonanlage angeschlossen. Ich habe die Anweisungen für eine Konferenzschaltung beachtet, aber es funktioniert nicht. Wo liegt der Fehler?

1. Ihre Telefonanlage unterstützt keine Dreierkonferenz-Schaltung. Nehmen Sie Kontakt mit dem Lieferanten der Telefonanlage auf, um sie zu aktualisieren.
2. Ihre Telefonanlage erwartet ein anderes Kommando als F3 für die Zusammenschaltung mehrerer Partner, siehe Tabelle.
3. Sie benötigen eine andere Tastenkombination: siehe Tabelle rechts



Hersteller	Modell	Drücken Sie anstelle von F3
Avaya	IP Office	* 47 (default)
Avaya / Tenovis	Integral	F 4
Alcatel / Lucent	OmniPCX	3
Ericsson	MD 110	3
DeTeWe (Aastra)	OpenCom	* 63
Philips (NEC)	Sopho IS3000	F
Philips (NEC)	Sopho IS3000	F * 3
Siemens/Unify	HiCom	* 5
Siemens/Unify	HiPath	F * 3